

ELPRO 37 code 7087L

Programmateur électronique pour portails coulissants. Service monophasé et triphasé.
Frein électronique incorporé.

ELPRO 37 DS code 7180L

Combine aux fonctions du modèle ELPRO 37 la possibilité de gérer un portail double coulissant.

ELPRO 37 FN code 7184L

Il combine aux caractéristiques du modèle ELPRO 37 la fonction du frein négatif : il fait réversible l'automatisme seulement en cas de coupure du courant électrique.

ELPRO 37 HP code 7185L

Programmateur électronique avec télérupteurs de puissance et frein électronique pour portails coulissants et automatisme avec ou sans fin de course (3 CV monophasé ou 5 CV triphasé au max.).
Il a les mêmes fonctions du modèle ELPRO 37.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation carte monophasée	230 V ±10% 50/60 Hz
Alimentation carte triphasée	400 V ±10% 50/60 Hz
Puissance max. moteurs	750 W monophasée - 1.100 W triphasée
Sortie lumière de courtoisie	Relè 12 Vac
Sortie photocellules/sélecteur/récepteur radio	24 Vac
Sortie voyant de signalisation	24 V - 3 W max
Sortie pour contrôle DSA	24 Vac
Sortie lampe clignotante	230 V - 25 W max
Temps de travail	0 - 120 s
Temps de pause	1 - 220 s
Temps de retard vantail à la fermeture	-
Temps d'ouverture piétons	1 - 45 s

Dimensions boîte	210 x 295 x 110 mm
Degré de protection	IP 64
Température de service	-20 °C +55 °C

